Description: ARMO-JF

مشخصات جت فن آکسیال

Model	TRUST	FLOW RATE	POWER	AMPER	FAN SPEED	SOUND	WEIGHT
	(N)	Hz	kW	(A)	rpm	LpA dB(A)	kg
ARMO-JF-315 UDA	14/11	1.67/0.83	1.1/0.25	2.2/0.55	2810/1390	66/49	91
ARMO-JF-355 UDA	59/14	2.2/1.11	1.5/0.37	3.4/0.8	2900/1435	70/52	89
ARMO-JF-400 UDA	86/21	3.02/1.51	2.5/0.5	5.1/1.3	2845/1420	72/53	105
ARMO-JF-315 RDA	36/9	1.5/0.75	1.1/0.25	2.2/0.55	2810/1390	62/45	93
ARMO-JF-355 RDA	54/13	2.11/1.05	1.5/0.37	3.4/0.8	2900/1435	66/48	100
ARMO-JF-405 RDA	77/19	2.85/1.42	2.5/0.05	5.1/1.3	2845/1420	68/49	107

Dimension: Axial Jet Fan

ابعاد جت فن آکسیال

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
ARMO-JF-315 UDA/RDA	1600	390	360	315	310	310	375	400
ARMO-JF-355 UDA/RDA	1700	455	410	355	360	360	375	465
ARMO-JF-400 UDA/RDA	1850	500	450	400	400	400	450	510



